

Joyful Life 5.1 版家庭娱乐小型音乐系统 (P6321+P6331)



Joyful Life P6321 有源超低音箱技术参数表

输入输出	输入信源	两组立体声音频输入： 2.0 (L、R), 2.1 (L、R、SUB) 用户可自由切换当前有效音源
	音频输入插座	RCA 莲花插座
	高频通道输出功率 (8Ω)	2x 30W
	中频通道输出功率 (8Ω)	2x 30W
	超低频通道输出功率 (8Ω)	160W
	音频输出插座	3 组凤凰排插接线插座： L (LH、LM), R (RH、RM), EXT SUB
	5V 输出插座 (EXT LED 5V)	3.5mm 插座
	电源要求	220-240V ~ 50-60Hz
指标参数	单元组成	1x 6.5" 低频单元 采用意大利 B&C 优质单元
	音频处理	内置 DSP, 支持 FIR 相位矫正技术
	输入阻抗	10KΩ (非平衡)
	总谐波失真	<0.1%
保护功能	直流保护	0.7-1V
	短路保护	有
	超温保护	有
尺寸重量	机身 (宽 x 高 x 深)	194 x 290 x 445 mm
	净重	11kg

Joyful Life P6331 有源超低音箱技术参数表

输入输出	输入信源	三路全频音频输入： C、SL、SR 一组超低输入： EXT SUB
	全频音频输入插座 (C、SL、SR)	RCA 莲花插座
	超低输入插座 (EXT SUB)	凤凰排插接线插座
	高频通道输出功率 (8Ω)	3x 30W
	中频通道输出功率 (8Ω)	3x 30W
	音频输出插座	3 组凤凰排插接线插座： C (CH、CM)， SL (SLH、SLM)， SR (SRH、SRM)
	电源要求	220-240V ~ 50-60Hz
指标参数	单元组成	1x 6.5" 低频单元 采用意大利 B&C 优质单元
	音频处理	内置 DSP，支持 FIR 相位矫正技术
	输入阻抗	10KΩ (非平衡)
	总谐波失真	<0.1%
保护功能	直流保护	0.7-1V
	短路保护	有
	超温保护	有
尺寸重量	机身 (宽 x 高 x 深)	194 x 290 x 445 mm
	净重	12kg

高音小音箱技术参数表

输入输出	输入插座	卡扣式插座
指标参数	单元组成	1x 0.75"喉口、1"音圈高音单元 采用意大利 B&C 优质单元
	标称覆盖角	水平覆盖:90°, 垂直覆盖:60°
	音频处理	支持 FIR 相位矫正技术 (需配合内置 DSP 的有源超低音箱使用)
尺寸重量	音箱 (宽 x 高 x 深)	102 x 95 x 108 mm
	净重	0.55kg

中音小音箱技术参数表

输入输出	输入插座	卡扣式插座
指标参数	单元组成	1x 3.5" 全频单元 采用意大利 B&C 优质单元
	标称覆盖角	120°圆形覆盖角
	音频处理	支持 FIR 相位矫正技术 (需配合内置 DSP 的有源超低音箱使用)
尺寸重量	音箱 (宽 x 高 x 深)	102 x 95 x 108 mm
	净重	0.45kg